

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ТАЙМЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ НЕДЕЛЬНЫЙ 05163 З

### НАЗНАЧЕНИЕ

Таймер механический недельный (реле времени) предназначен для автоматического включения/отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени по недельному циклу и управления в различных технологических процессах. Предназначен для эксплуатации в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230В и частотой 50 Гц.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение:	230В
Номинальная частота:	50 Гц
Номинальный ток нагрузки ( $\cos \phi = 1$ ):	16А
( $\cos \phi = 0,6$ ):	10А
Минимальный интервал включения:	120мин
Число циклов ВКЛ+ВЫКЛ в сутки:	12
Число циклов ВКЛ+ВЫКЛ в неделю:	84
Степень защиты:	IP20
Диапазон рабочих температур:	от 0°C до +40°C

\*Фирма-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

### НАСТРОЙКА ПРОГРАММ ВКЛЮЧЕНИЯ

Для установки текущего времени и дня недели, необходимо поворачивать диск таймера по часовой стрелке до совпадения стрелки с точным временем суток в текущий день недели. Как только таймер будет подключен к розетке, кольцо начнет вращаться, а стрелка постоянно будет показывать точное время суток. Работа таймера прекращается в случае, если штекер вынут из розетки. Поэтому для дальнейшего пользования таймером, необходимо произвести повторную установку времени.

- Проверьте, установлен ли таймер на точное время, и, если да, вставьте его в розетку.
- Вставьте в розетку на таймере штекер прибора (например, лампы), который должен быть включен в нужное время. Прибор может работать только при условии его включения.

Для программирования используют расположенные по кругу 84 сектора, по 12 секторов на каждый программируемый день недели. Каждый сектор задает интервал 2 часа. Отщелкнутый вверх сектор означает, что в указанное время таймер будет выключен. Прижатый к корпусу таймера сектор означает, что в указанное время таймер будет включен.

С боковой стороны таймера расположен переключатель, с помощью которого может производиться непосредственное включение подключенного прибора независимо от программы включения. При помощи данного переключателя Вы можете также проверить, включен ли прибор.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- В день можно устанавливать до 12 включений и выключений времени.
- Минимальное время включения – 120 минут.
- Вначале подключается нагрузка к таймеру, а потом сам таймер в розетку 230В
- Таймер устанавливается таким образом, чтобы розетка оказалась сверху, а поворотный диск внизу.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должна производится в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

### СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим требованиям Технического регламента Таможенного Союза.

### ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на таймере или упаковке согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

### ГАРАНТИЯ

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации.

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модель/ Артикул	Дата продажи	Место продажи	Печать продавца

Producer: REV Ritter (China) GmbH 9F, Building A, Hengyuan Plaza  
No.1988 Beisanhuan East Rd. Cixi, Ningbo, China

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ Хэн Юань Плаза,  
стр. 9 Ф Номер 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нингбо, Китай  
[www.rev.ru](http://www.rev.ru)

Уполномоченная организация в РФ: ООО ТД Пан Электрик  
141402, Россия Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25  
[www.pan-electric.ru](http://www.pan-electric.ru)

Импортер: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область,  
г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9

### RU ПАСПОРТ

- Наименование продукции, тип, марка, модель  
Таймер механический недельный
- Область применения:  
В быту.
- Правила и условия монтажа  
В соответствии с ТУ, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)  
Не разбирать, не бросать.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции  
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок  
Дата изготовления указана на упаковке согласно серии:  
00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления)  
Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними  
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ Хэн Юань Плаза,  
стр. 9 Ф Номер 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нингбо, Китай  
[www.rev.ru](http://www.rev.ru)

Уполномоченная организация в РФ:

ООО ТД Пан Электрик, 141402, Россия, Московская область,  
г. Химки, ул. Ленинградская, стр 25, тел. 7(495)739-39-20  
[www.pan-elektrik.ru](http://www.pan-elektrik.ru)

Импортер:

ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область,  
г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д.9

### 8. Свидетельство о приёмке

Продукция торговой марки REV изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

### 9. Комплектность

- Изделие
- Паспорт
- Упаковка



**KZ Төл құжат**

1. Өнімнің атаяу, түрі, маркасы, моделі:  
Апта сайыны мемлекеттік стандарттарлық таймер
2. Пайдаланылатын аймагы:  
Күнделікті өмірде.
3. Монтаж талабы және ережесі  
Техникалық шартқа сәйкес, қорапта сақталуы тиіс,  
Жабулы көлікте тасылуы керек, Арнайы тазартуларды  
тапап етпейді.
4. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары  
(пайдалану)  
Шашып тастамау, лақтырмау
5. Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда  
қолданылатын ақпарат  
Алған жерге хабарласу
6. Өнімнің жасалған айы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі  
Дайындалған күні сериясы бойынша орамада көрсетілген:  
00.00 (алғашқы екі сан - өндіріс ай,  
екінші екі сан - шығарылған жылы)  
Қызмет мерзімі 5 жыл. Кепілдік мерзімі - 12 ай
7. Дайындаушының мекен-жайы мен атаптасуы (жаупаты өкіл),  
шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы

Өндіруші: PEB Риттер (Чайна) ГмбХ Хэн Юань Плаза,  
стр. 9 Ф Номер 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нингбо, Китай  
[www.rev.ru](http://www.rev.ru)

Ресей Федерациясындағы уәкілдегі үйым:

TD Pan Electric, LLC, 141402, Мәскеу облысы, Ресей. Химки,  
Ленинград к., 25,  
тел. 7 (495) 739-39-20  
[www.pan-elektrik.ru](http://www.pan-elektrik.ru)

Импорттаушы:

«Артех» ЖШК 142003, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово,  
Западный ықшам ауданы, ул. 25 лет Октября д.9

8. Қабылдау күелігі  
REV сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттарлық  
міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға  
сәйкес езірленген және қабылданған,  
қолданысқа лайық деп танылған.

**9. Жинағы**

- Өнім
- Төл құжат
- Қорап



**ТАЙМЕР**  
механический, недельный



**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**